

ボイスオーバーネットワークソリューション
SOLVONET簡易操作説明書



(M-16LD「JTEL」)



=接続可能電話機=	可否
①M-16LD「JTEL」	○
②J-6S/D「JTEL」	△
③J-12S/D「JTEL」	△
④J-24S/D「JTEL」	△
⑤J-8LD「JTEL」	△

注:△は一部機能制限あり

- ◆ご注意
- 本製品を分解したり改造することは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
 - 本製品の故障や誤動作、停電あるいは、天災などにより、本製品が使えなかったことによる付随的損害保証については当社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
 - 本製品を設置するための配線工事および修理は、工事担当者資格を必要とします無資格者の工事は違法となり、また事故の元になりますので絶対におやめください。
 - 本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。
 - 本書に記載されている内容については、将来予告なしに変更することがあります。
 - 本書に記載されている機能については、事前にプログラム設定が必要な機能がございます、プログラム設定につきましては、販売店にご相談願います。

サクサ株式会社
 お客様相談室
 電話 0570-001393
 050-5507-8039

2008.12.25発行 V1.2

1. カレンダー・時刻登録

システム管理電話機からの操作になります(初期は、最若番の内線100番電話機)

<時刻を登録>

1. →

HH. MM
00.00

2. ダイヤルボタンで時刻を登録

例:9時30分

ダイヤルボタンで時刻を登録(24時間制)

3. →

HH. MM
09.30

<日付を登録>

1. →

2. ダイヤルボタンで西暦、月日、曜日を登録

~ 西暦下2桁入力

~ 月を入力

~ 日を入力

~ 曜日を入力

00:日(SUN) 01:月(MON) 02:火(TUE)
 03:水(WED) 04:木(THU) 05:金(FRI)
 06:土(SAT)

例:2008年10月20日土曜日

YY.MM.DD.WW
08.10.20.06

3. →

Tel100
10/20 Sat 9:30

2. 1システム短縮ダイヤル登録・削除・変更

システム管理電話機からの操作になります(初期は、最若番の内線100番電話機)

1. 保留 → 短縮

Tel100
タンシュクNo:

2. 短縮番号をダイヤルします(最大登録件数は300件)

0 0 ~ 9 9

0 0 0 ~ 9 9 9

注:短縮番号2/3桁は販売店のプログラム設定

3. 番号種別 0 外線をダイヤルします

注:番号種別では1は全桁、2はPBX

000:ミトウロク
ガイセン:

4. 電話番号を登録(最大32桁)

0 ~ 9

000:ミトウロク
0570001393

5. 保留

注:ネーム不要は、操作9へ進みます

6. ネーム登録(カタカナ英数 最大12桁)

前 < メニュー > キーで登録する行を選択し 決定

000: →ア
アイウエオ カキクケコ

前 < メニュー > キーで登録する文字を選択し 決定

000:ア
アイウエオ カキクケコ

ネーム登録中に 発信 キーを入力すると着信時にネームを表示します。システムで100件まで登録できます

2. 2システム短縮ダイヤル登録・削除・変更

システム管理電話機からの操作になります(初期は、最若番の内線100番電話機)

7.1 文字削除する場合は 前 < メニュー > キーでBS選択

し 決定 キーを押下

○ネームを再登録する場合は、6項目から操作します

8. 全文字削除する場合は 前 < メニュー > キーでCL選択

し 決定 キーを押下

○ネームを再登録する場合は、6項目から操作します

9. 保留 → スピーカ

○短縮確認は、前 < メニュー > → 決定 → 短縮番号です

○短縮番号を削除する場合は、1→2→9の順番で行います

○電話番号変更は、再度初めから登録しなおしてください

3. ワンタッチ登録・変更・消去



ワンタッチ登録方法

1. 保留 → 0

2. [] 割り付けたいフレキシブルキーを押す
(空き外線ボタン)

3. 登録種別 * (電話番号)

4. 番号種別 0 外線

注:番号種別1は全桁、2はPBX

5. 登録したい電話番号(最大32桁)

0 ~ 9

例:03-1000-1111

ミトロク
AUT/ABD/FNC->*0#

ミトロク
バンゴウシュベツ:

ミトロク
ガイセン:

6. 保留 → スピーカ

- 削除する場合は、1→2→6を行います
- 変更は、登録操作を初めから再度行います
- ネーム登録はできません
- ワンタッチダイヤルは短縮ダイヤル(300件)と合わせてシステムで500件まで登録可能ですが、200件を越えると短縮ダイヤルのエリアを使用します

4. 転送電話



転送登録は、システム管理電話機で操作します(初期は、最若番の内線100番電話機)
注:この機能を利用するには、あらかじめ販売店の工事設定が必要です

<転送電話番号の登録・変更>

1. 保留 → 指定外線転送

2. 転送させる着信回線キー [外線] を押下します

3. 転送先番号を入力

4. 保留 → スピーカ

削除は、1→2→4を行います

変更は、1→2→3→4を再度行い上書きで変更します

Tel100
トウロクガイセン?
Tel100
ミトロク:
Tel100
09012345678

<転送電話のセット>

1. 指定外線転送

2. 転送させる着信回線キー [外線] を押下します

3. 保留 → スピーカ

指定外線転送 ボタン赤消灯

Tel100

Tel100
* * -----

(外線1、外線2を押下した場合)

<転送電話の解除>

1. 指定外線転送 を押下

指定外線転送 ボタン赤消灯

<指定外線転送 キーの登録方法>

1. 保留 → 0 → [] 割り付けたいフレキシブルキー

2. #09 → 保留 → スピーカ

5. 留守番電話



応答メッセージの録音・変更(変更も同じ操作)

注:この機能を利用するにはあらかじめ販売店の工事設定、オプションユニット(M-VMU)が必要です

<メッセージ録音>

1. メールボックスキーを押します
(録音メッセージ再生用MBX)

2. サービス番号をダイヤルします

1 4 → 6

(アナウンスが流れますので、アナウンスに従って操作)

3. 受話器をあげます

4. 受話器よりメッセージを録音

5. 録音終了後 # #

6. 受話器を置きます

ガイダンスが流れます

1000
5:サイセイ 6:ロクオン

オウトウメッセージ ロクオン
#:シュウリョウ

ロクオン 1000
#:シュウリョウ *トリケシ

オウトウメッセージ 1000
5:サイセイ 6:ロクオン

<メッセージ確認>

1. メールボックスキーを押します
(録音メッセージ再生用MBX)

2. サービス番号をダイヤルします

1 4 → 5

3. 受話器をあげます

4. #押して受話器を置きます

6. 音関係



<着信音量の調節>

1. △ボリュームキーを押しながら 1 をダイヤルします

RING



2. ディスプレイに現在の音量表示します

RING



注:音量を下げたい時は▽ボリュームキーを押します

<受話音量の調節>

1. △ボリュームキーを押しながら 2 をダイヤルします

HANDSET



2. ディスプレイに現在の音量表示します

3. 再度△ボリュームキーを押すと■表示が増え音量は大きくなります

HANDSET



注:音量を下げたい時は▽ボリュームキーを押します